

ANALOGOVÝ MULTIMETR SUMMIT

SAM 50



- Analogová stupnice podložená zrcátkem pro přesné odečítání
- Měření stejnosměrných a střídavých napětí, stejnosměrných proudů do 600 mA a odporů
- Se speciálními adaptéry umožňuje SAM 50 měřit teplotu (SAT 20), střídavý proud (SCA 50) a vysoké napětí do 12 kV stejnosměrných (A12K)
- Základní příslušenství obsahuje měřicí vodiče

Technické specifikace:

	Měřicí rozsah	Nejmenší rozsah	Podrozsahy	Přesnost
Napětí DC	0 ÷ 1 200 V	0 ÷ 60 mV	8	± 3 % z rozsahu
Napětí AC	0 ÷ 600 V	0 ÷ 6 V	5	± 4 % z rozsahu
Proud DC	0 ÷ 600 mA	0 ÷ 30 µA	4	± 3 % z rozsahu
Odpor	0 ÷ 2 MΩ	0 ÷ 200 Ω	4	± 3 % z rozsahu
Vstupní odpor	30 kΩ/V DC; 15 kΩ/V AC			
Napájení	baterie 2 x 1,5 V (typ AA) a 1 x 9V (typ 6F22)			

ANALOGOVÝ MULTIMETR METRIX

MX1



- Analogový multimetr AC/DC, 1500 V, 10 A
- Základní přesnost 2 %, měření odporu, dB, test diod a kontinuity
- Mechanicky velmi odolné pouzdro s krytím IP 65
- Analogový multimetr s vysokou mechanickou a elektrickou odolností
- Měření odporu do 2MΩ; měření dB úrovně od -6 dB do +66 dB
- Kategorie CAT I - 1500V, CAT II - 1000V, CAT III - 600V
- Rozměry a hmotnost: 155 x 98 x 40 mm; hmotnost 420 g
- Součástí dodávky je přístroj MX 1, měřicí vodiče a baterie 1,5 V

Technické specifikace:

Rozsahy DC napětí	150 mV; 0,5 V; 1,5 V; 5 V; 15 V; 50 V; 150 V; 500 V; 1,5 kV
Ochrana	320 V _{RMS} (rozsah ≤ 5 V); 500 V _{RMS} (rozsah 15 V) 1000 V _{RMS} (rozsah 50 V); 1500 V _{RMS} (rozsah 150 V ÷ 1,5 kV)
Vstupní impedance	20 kΩ/V
Rozsahy AC napětí	5 V; 15 V; 50 V; 150 V; 500 V; 1,5 kV
Ochrana	320 V _{RMS} (rozsah 5 V); 500 V _{RMS} (rozsah 15 V) 1000 V _{RMS} (rozsah 50 V); 1500 V _{RMS} (rozsah 150 V ÷ 1,5 kV)
Šířka pásma	16 Hz ÷ 1 kHz (500 Hz / 1500 V)
Vstupní impedance	6,32 kΩ/V
Rozsahy DC proudů	50µ; 500 µA; 5 mA; 150 mA; 500 mA; 1,5 A; 10 A
Rozsahy AC proudů	500 µA; 5 mA; 150 mA; 500 mA; 1,5 A; 10 A
Odpory	x1 x10 x100
Hodnota středu stupnice	200 Ω 2 kΩ 20 kΩ
Ochrana	elektronicky 400 V _{RMS} (5 s) + akustický alarm